

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Первомайская школа №1 Первомайского района Республики Крым»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
№ 01-3а

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников МБОУ Первомайская школа №1, которые используют в работе бытовую электротехнику.

К самостоятельной работе с бытовой электротехникой допускаются лица:

- не моложе 16 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы в образовательной организации;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности и инструктаж на рабочем месте;
- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации бытовой электротехники.

Опасными и вредными факторами при работе с бытовой электротехникой являются:

- **физические** (электрические и магнитные поля; статическое электричество; опасное напряжение в электрической сети; шум; вибрация; вращающиеся и движущиеся части бытовой электротехники; колющие и режущие части и приспособления бытовой электротехники; повышенная температура поверхностей бытовой электротехники).

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Работник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

В местах подключения бытовой электротехники должны быть надписи или таблички с указанием напряжения в электросети.

Обо всех неисправностях бытовой электротехники, работник обязан немедленно проинформировать ответственного по охране труда и заведующего хозяйством, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

За виновное нарушение данной инструкции работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Проверить путем внешнего осмотра комплектность; исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса.

Подготовить бытовую электротехнику к работе в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия места установки бытовой электротехники требованиям инструкции по ее эксплуатации, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При использовании бытовой электротехники необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации электротехники.

Работник обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте бытовую электротехнику и место ее установки;
- присоединять электротехнику к электросети только при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности;
- следить, чтобы кабель (шнур) электротехники был защищен от случайного повреждения;
- следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;
- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам;
- включать электротехнику только после ее установки в рабочее положение;
- при переходе на следующее место работы отключать электротехнику от сети штепсельной вилкой;
- предохранять электротехнику от ударов, падений, попаданий в нее грязи и воды;
- не оставлять включенной в электрическую сеть и без присмотра бытовую электротехнику;
- следить, чтобы спецодежда в процессе работы не касалась вращающихся частей бытовой электротехники;
- следить за исправностью бытовой электротехники;
- при нагревании корпуса электротехники делать технологические перерывы;
- крепление сменного рабочего инструмента производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной бытовой электротехники;
- при появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации немедленно отключить электротехнику от электросети до устранения неисправностей;
- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.

Во время работы запрещается:

- останавливать вращающийся рабочий инструмент руками;
- касаться в процессе работы вращающегося или движущегося рабочего инструмента;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт бытовой электротехники;
- оставлять без присмотра включенную электротехнику;
- самостоятельно осуществлять подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.);
- устанавливать и менять рабочий инструмент, устанавливать насадки до полной остановки электротехники;
- передавать электротехнику другим работникам, не имеющим права ею пользоваться.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций работник обязан, при возможности, отключить неисправную электротехнику и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, ответственному по охране труда или дежурному администратору.

В случае повреждения бытовой электротехники немедленно прекратить работу, отключить электротехнику от сети штепсельной вилкой.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии электротехнику отключить с помощью выключателя.

В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить электротехнику выключателем и отсоединить ее от сети штепсельной вилкой.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, других повреждений электротехники, появления запаха гари, посторонних звуков в работе электротехники немедленно прекратить работу, отключить питание и сообщить об этом непосредственному руководителю, ответственному по охране труда или дежурному администратору.

В случае сбоя в работе электротехники пригласить соответствующих специалистов для устранения неполадок.

При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать потерпевшему доврачебную помощь.

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью.

В случае возгорания бытовой электротехники отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы работник обязан:

- выключить и отключить электротехнику от электросети, произвести ее очистку и при необходимости - мытье и сушку;
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
- убрать спецодежду в специальный шкаф;
- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;

- при уходе из помещения перекрыть воду, закрыть окна, выключить освещение.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
- при внедрении новых технологий;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране труда.

Примечания:

В соответствии со ст. 63 «Возраст, с которого допускается заключение трудового договора» Трудового кодекса РФ, допуск **к самостоятельной работе** (заключение трудового договора) может быть осуществлен для лиц (моложе 16 лет), достигших 15 лет в случае, если они имеют основное общее образование, либо продолжают освоения программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо если они не обучаются в общеобразовательном учреждении, если выполняемая работа не *причиняет вреда их здоровью*.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства допуск к самостоятельной работе (заключение трудового договора) может быть осуществлен для учащихся, достигших возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения».

Работа с использованием бытовой электротехники не включена в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденный Приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, поэтому к работе с бытовой электротехникой при выполнении приведенных условий могут быть допущены лица в возрасте от 15 или даже от 14 лет (моложе 16 лет).

С инструкцией ознакомлен (а)

«04» 09 2017г.
0
04.09.2017
04.09.2017
05.09.2017
05.09.2017г.
05.09.2017г.
05.09.2017г.
07.09.2017г.
08.09.2017г.

подпись
расшифровка подписи
Мидкевич Д. Н.
Тернов С. П.
Секретарь А. Н.
Верверс О. Д.
Секретарь В. А.
Сабанова С. Н.
Едрименко Е. А.
Нескестенко М. К.
Андреев Т. В.